



Erdschluss-Schutzrelais, 10mA-30A, 230VAC, 2SPDT, 35mm DIN-Schiene

Produktbilder



Features

Erdschluss-Überwachung und-Schutz bei 1Ø und 3Ø Systemen
RMS Messung Überwachung des Summnstromwandlers
Einschalt-, Ansprech- und Rückfallverzögerung
Einstellbare Schalthysterese
2 Alarmgänge (NO oder NC wählbar)
Test- und Reset-Funktion manuell/remote
LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Details

Spannungsversorgung	230V AC , 110V AC, 12-24 DC ±15%
Leistungsaufnahme	3VA max
Messwerte	Überwachung Erdschluss-Strom über externen Summenstromwandler (CBCT)
Zeiteinstellungen	Einschalt-, Ansprechverzögerung, Rückfallverzögerung
Elektrischer Anschluß	1Ø-2Leiter, 3Ø-3Leiter, 3Ø-4Leiter
Anzeigenart	LED Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Frequenz	45-65Hz
Messbereich	4mA-30A, 45-65Hz
Maße	35mm (Breite)

Mehr Informationen

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden*
Lieferumfang	Erdschluss-Schutzrelais Bedienungsanleitung Einzel verpackt

Weitere Optionen

Innendurchmesser vom Summenstromwandler	35 mm, 70 mm
--	--------------

